

## IC-M85E

Ricetrasmittitore VHF programmabile su frequenze PMR professionali.



### Caratteristiche

- › Compatto e leggero: 56 x 92 x 29 mm per 246 g compreso di batteria e antenna.
- › Display e tasti funzione retroilluminati.
- › Funzione dual e tri watch.
- › Funzione TAG, permette di identificare i canali preferiti durante la scansione.
- › Funzione MOB (Man Over Board).
- › Funzione Man Down.
- › Lone Worker integrata.
- › Funzione Vox per utilizzo a mani libere.
- › Voice scrambler integrato.
- › 22 canali programmabili in banda PMR con canalizzazione 12,5 kHz.
- › Funzione AquaQuake per il drenaggio dell'acqua dall'altoparlante.
- › Resistente a norme MIL-STD-810 C-D-E-F.
- › Grado di protezione: IP67.

### Dotazione

Batteria Li-Ion BP-290 (7,2V/2010 mAh) caricabatterie rapido BC-227, adattatore AC BC-123SE, antenna FA-SC58V, clip da cintura MBB-3, cinghia da polso, manuale operativo.



## Accessori opzionali dedicati

- BP-290** Batteria Li-Ion 7,2V/2010mAh
- BP-291** Contenitore per 5 batterie AA
- BC-227** Caricabatterie rapido da tavolo compatto incluso adattatore AC BC-123SE
- BC-123SE** Adattatore AC per BC-227 di ricambio
- BC-214** Caricabatterie multiplo 6 posti con AD-132N per BP-290 incluso adattatore AC BC-157SE
- BC-157S** Adattatore AC per BC-214 di ricambio
- AD-132N** Adattatore a vaschetta per BC-214 di ricambio
- CP-23L** Cavo con spinotto per presa accendisigari da usare con il BC-227 o BC-219N
- OPC-515L** Cavo di alimentazione CC da usare con il BC-227 o BC-219N
- OPC-656** Cavo di alimentazione CC da usare con il BC-214
- HM-163MC** Microfono a clip con presa jack 2,5mm
- HM-222** Microfono/altoparlante IP68 con presa jack 3,5mm
- HM-236** Microfono/altoparlante IP67
- EH-15B** Auricolare con jack 2,5mm (da usare con HM-163MC)
- HS-94** Microfono/auricolare (richiede VS-5MC)
- HS-95** Cuffia/Microfono con archetto nucale (richiede VS-5MC)
- HS-97** Auricolare/Laringofono (richiede VS-5MC)
- VS-5MC** Cavo adattatore per HS-94/95/97 con PTT per VOX
- SP-26** Auricolare ad aria con jack 2,5mm (da usare con HM-163MC)
- SP-27** Auricolare ad aria con jack 3,5mm (da usare con AD-135 o HM-222)
- SP-28** Auricolare con jack 2,5mm (da usare con HM-163MC)

- SP-29** Auricolare con jack 3,5mm (da usare con AD-135 o HM-222)
- SP-32** Tubetto acustico trasparente (da usare con EH-15B)
- SP-40** Auricolare con jack 3,5mm (da usare con AD-135 o HM-222)
- AD-135** Adattatore audio con presa jack 3,5mm
- MT7H79A-M85** Cuffia/microfono Peltor ad alta attenuazione con microfono dinamico a connessione diretta - bardatura temporale
- MT7H79P3E-M85** Cuffia/microfono Peltor ad alta attenuazione con microfono dinamico a connessione diretta - attacco elmetto
- FA-SC58V** Antenna di ricambio
- MBB-3** Clip da cintura di ricambio
- MB-96F** Attacco a cintura in cuoio da usare con MBB-3
- MB-96FL** Attacco a cintura in cuoio lungo da usare con MBB-3
- MB-96N** Attacco a cintura in cuoio con sistema ruotante
- MB-136** Clip da cintura ruotante
- LC-187** Custodia in pelle (possibilità di caricare la radio con custodia)
- CS-M85** Software di programmazione
- OPC-2338** Cavo di programmazione USB
- PIB-LACCI-CH016** Laccetto elicoidale anticaduta



scopri di più

Specifiche tecniche		
Gamma frequenze (MHz)	Tx: 156,000 - 161,450 / Rx: 156,000 - 163,425 / PMR Tx/Rx: 136 - 174	
Tensione di funzionamento	7,2 V DC	
Batteria standard	2010 mAh	
Durata della batteria <sup>1</sup>	14 ore (con BP-290)	
Consumo TX (High)	1,5 A	
Consumo Audio max	450 mA	
Dimensioni (L x A x P) <sup>2</sup>	56 x 92 x 29 mm	
Peso <sup>3</sup> (circa)	246 g	
Potenza di trasmissione	5 W/3 W/1 W	
Sensibilità	-4 dBμ emf tip. (nautico/PMR: wide) / -2 dBμ emf tip. (PMR: narrow)	
Reiezione intermodulazione	68 dB (nautico) / 65 dB (PMR)	
Uscita audio (dist. 10%)	Altoparlante esterno	700 mW tip. (8Ω di carico a 1 kHz)
	Altoparlante int. a 1 kHz	700 mW tip. (12 Ω di carico)

<sup>1</sup> Ciclo di funzionamento 5-5-90, elevata potenza di trasmissione, batteria standard.

<sup>2</sup> Escluse sporgenze.

<sup>3</sup> Con batteria.