

IC-M87/IC-M87ATEX

Ricetrasmittitore VHF disponibile anche in versione ATEX.



Caratteristiche

- > Versione ATEX per utilizzo in ambienti a rischio di deflagrazione, classificazione gas: II 2 G Ex ib IIA T3 Gb.
- > Display e tasti funzione retroilluminati con luce di colore ambrata.
- > Funzione dual e tri watch.
- > Funzione TAG, permette di identificare i canali preferiti durante la scansione.
- > Voice scrambler integrato.
- > AutoPower save.
- > 22 canali programmabili in banda PMR con canalizzazione di 12,5 Hz.
- > Compatto e leggero: 62 x 97 x 39 mm per 280 g compreso di batteria e antenna.
- > Resistente a norme MIL-STD-810 C-D-E.
- > Grado di protezione: IPX7.

Dotazione

Batteria Li-Ion BP-274 (7,2V/1900 mAh), batteria Li-Ion BP-227AX per IC-M87ATEX (7,2V/1950 mAh), caricabatterie lento BC-152, adattatore AC BC-147SE, antenna FA-S59V, clip da cintura MB-98, cinghia da polso, manuale operativo.

Modelli disponibili

- > IC-M87
- > IC-M87 ATEX



Accessori opzionali dedicati

- BP-226 Contenitore per 5 batterie AA
- BP-227 Batteria Li-Ion 7,2V/1950mAh
- BP-227AX Batteria Li-Ion 7,4V/1950mAh ATEX
- BP-274 Batteria Li-Ion 7,2V/1900mAh
- BC-152N Caricabatterie lento da tavolo incluso adattatore AC BC-147SE
- BC-147SE Adattatore AC per BC-152N di ricambio
- BC-119N Caricabatterie rapido da tavolo (richiede AD-100)
- BC-121N Caricabatterie multiplo 6 posti (richiede AD-100 e adattatore AC BC-157S)
- BC-197 Caricabatterie multiplo 6 posti con AD-128 e adattatore AC BC-157S
- AD-100 Adattatore per BC-119N/BC-121N
- AD-128 Adattatore per BC-197 di ricambio
- BC-157S Alimentatore AC per BC-121N e BC-197
- CP-23L Cavo con spinotto per presa accendisigari da usare con il BC-152N
- OPC-515L Cavo di alimentazione CC da usare con il BC-152N o BC-119
- HM-138 Microfono/Altoparlante IPX7 ATEX
- HM-159SC Microfono/Altoparlante IP54
- HM-168 Microfono/Altoparlante IPX7
- FA-S59V Antenna di ricambio
- MB-86 Clip da cintura ruotante
- MB-98 Clip da cintura di ricambio
- CS-M87 Software di programmazione

- OPC-966U Cavo di programmazione USB
- OPC-966 Cavo di programmazione RS232C
- PIB-LACCI-CH016 Laccetto elicoidale anticaduta

HM-138

Microfono/Altoparlante IPX7 ATEX



scopri di più

Specifiche tecniche

	IC-M87	IC-M87 Atex
Gamma frequenze (MHz)	Tx: 156,000 - 161,450 / Rx: 156,000 - 163,425 PMR Tx/Rx: 146 - 174	
Tensione di funzionamento	7,4 V DC	
Batteria standard	1900 mAh	1950 mAh
Durata della batteria ¹	15 ore (con BP-274)	19 ore (con BP-227AX)
Dimensioni (L x A x P) ²	62 x 97 x 39 mm	
Peso ³ (circa)	280 g	
Potenza di trasmissione	5 W	1 W
Sensibilità	-2 dBμ tip. (nautico) -4 dBμ tip. (PMR) a 20 dB SINAD	
Reiezione intermodulazione	68 dB (nautico) / 65 dB (PMR)	
Uscita audio (dist. 10%)	Altoparlante esterno	200 mW tip. (8 Ω di carico)
	Altoparlante interno	350 mW tip. (8 Ω di carico)

¹ Ciclo di funzionamento 5-5-90.

² Escluse sporgenze.

³ Con batteria, antenna e clip.