

IC-F3002/IC-F4002

Ricetrasmittitori VHF/UHF analogici



Caratteristiche

- > Encoder e decoder CTCSS/DTCS e chiamate selettive a 5 toni.
- > Eccellente qualità audio: 1500mW.
- > 16 canali memorizzabili.
- > Funzione Lone Worker.
- > Scansione intelligente, permette il monitoraggio di due canali prioritari.
- > Funzione VOX per utilizzo a mani libere con accessori dedicati.
- > Funzione Power Save a due livelli.
- > Avviso di batteria scarica.
- > Resistente a norme MIL-STD-810 C-D-E-F-G.
- > Grado di protezione: IP54.

Dotazione

Batteria Li-Ion BP-299 (7,2V/3150 mAh), caricabatterie rapido da tavolo BC-240, adattatore AC BC-242 multi spina, clip da cintura MB-124, antenna FA-SC55V (per la versione VHF IC-F3002), FA-SC57U (per la versione UHF IC-F4002), manuale operativo.

Modelli disponibili

- > IC-F3002 - Versione in banda VHF: 136 - 174 MHz
- > IC-F4002 - Versione in banda UHF: 400 - 470 MHz



Ampia gamma di accessori

HM-158LA

Microfono altoparlante miniaturizzato



HS-95

Cuffia/Microfono con archetto nucale (richiede VS-4LA o OPC-2004LA)



BC-197#13

Caricabatteria rapido a 6 posti per BP-265



Accessori opzionali dedicati

BP-263 Contenitore per 6 batterie AA
BP-265 Batteria Li-Ion da 7,4V/2000mAh
BP-298 Batteria Li-Ion da 7,2V/2250mAh
BP-299 Batteria Li-Ion da 7,2V/3150mAh
BC-193 Caricabatteria rapido da tavolo per BP-265 incluso adattatore AC BC-123SE
BC-197#13 Caricabatteria multiplo a 6 posti rapido per BP-265 con BC-157S e AD-121
BC-214N#28 Caricabatterie multiplo a 6 posti rapido per BP-298 e BP-299 con BC-157S e AD-139
BC-240 Caricabatteria rapido da tavolo per BP-298/BP-299 incluso adattatore AC BC-242
BC-123SE Adattatore AC per BC-193
BC-157S #43 Adattatore AC per BC-197 e BC-214N
BC-242 Adattatore multi spina AC per BC-240
AD-121 Adattatore per caricabatterie multiplo BC-197#13 per batteria Li-Ion BP-265
AD-139 Adattatore per caricabatterie multiplo BC-214N per batterie Li-Ion BP-298 e BP-299
CP-23L Cavo con spinotto per presa accendisigari da usare con BC-193/BC-240

OPC-515L Cavo alimentazione CC da usare con BC-193/BC-240
OPC-656 Cavo alimentazione CC per BC-197
HM-153LA Microfono a clip con presa jack 2,5mm e auricolare
HM-158LA Microfono altoparlante miniaturizzato con presa jack 2,5mm
HM-159LA Microfono altoparlante con presa jack 2,5mm
HM-166LA Microfono auricolare da bavero semplice
HS-94 Microfono/auricolare (richiede adattatore VS-4LA o OPC-2004LA)
HS-95 Microfono/auricolare con archetto nucale (richiede VS-4LA o OPC-2004LA)
HS-97 Auricolare/laringofono (richiede VS-4LA o OPC-2004LA)
VS-4LA Cavo adattatore per HS-94/95/97 con switch PTT
OPC-2004LA Cavo adattatore per HS-94/95/97 per funzione VOX
MB-124 Clip da cintura di ricambio
MB-130 Staffa per caricabatterie da usare con BC-193
FA-SC57U Antenna di ricambio
AD-98FSC Adattatore d'antenna BNC
CS-F3000 Software di programmazione
OPC-478UC Cavo di programmazione USB
PIB-LACCI-CH016 Laccetto elicoidale anticaduta

Specifiche tecniche

	IC-F3002	IC-F4002
Gamma frequenze	136MHz - 174MHz	400 - 470 MHz
Canali	16 canali	
Spaziatura canali	12,5 kHz/25 kHz	
Dimensioni (L x A x P)	58 x 111 x 35,5 mm con BP-299	
Peso	272g con BP-299	
Temperatura operativa	-25°C a +55°C	
Massima deviazione di frequenza	±5,0 kHz / ±2,5 kHz (W/N)	
Stabilità in frequenza	±2,5 ppm	
Uscita audio (con distorsione 5%)	altoparlante interno 1500 mW tipico (con 8 Ω di carico) altoparlante esterno 400 mW tipico (con 8 Ω di carico)	
Potenza di trasmissione	5W/2W/1W	