

PMR446/dPMR446 Analogico/Digitale



IC-F29SDR

Ricetrasmettitore UHF PMR446/dPMR446 analogico/digitale, senza licenza con display e tastiera semplificata.











Caratteristiche

- > Display alfanumerico e tastiera retroilluminati.
- > 32 canali in digitale (dPMR446) e 16 canali in analogico (PMR446).
- > Personalizzabile tramite software opzionale.
- Invio di messaggi di stato configurabili.
- > Funzione VOX per l'utilizzo a mani libere con accessori dedicati.
- > Funzione annuncio vocale dei canali.
- > Funzione Lone Worker.
- Alert Ring attivabile tramite l'apposito tasto di colore arancione facilmente individuabile
- > Funzione AquaQuake per espellere l'acqua dalla griglia dell'altoparlante.
- > Fino a 26 ore di autonomia con il pacco batterie agli ioni di litio in dotazione (BP-280).
- > Eccellente qualità audio con una potenza di 1500mW.
- > Resistente a norme MIL-STD-810G.
- > Grado di protezione: IP67.

Dotazione

Batteria BP-280 Li-Ion (7.2V/2400 mAh), caricabatterie rapido BC-213, adattatore AC BC-242 multi spina, antenna fissa, clip da cintura MB-133, manuale operativo.









HM-168LPW Microfono altoparlante waterproof IP67





BC-213 Caricabatteria rapido da tavolo



IC-F29SDR



Accessori opzionali dedicati

BP-278 Batteria Li-Ion 7,2V/1190mAh

BP-279 Batteria Li-Ion, 7.2V 1570mAh

BP-280 Batteria Li-Ion 7,2V/2400mAh

BC-213 Caricabatteria rapido da tavolo incluso BC-123SE.

BC-214N #43 Caricabatterie multiplo 6 posti con AD-130 e adattatore AC BC-157S

BC-123SE Adattatore AC per BC-213

BC-157S Adattatore AC per BC-214N #43 di ricambio

BC-242 Adattatore multi spina AC per BC-213

AD-130 Adattatore a vaschetta per BC-214N #43 di ricambio

CP-23L Cavo con spinotto per presa accendisigari da usare con BC-213

OPC-656 Cavo di alimentazione CC da usare con BC-214N #43

HM-153LA Microfono a clip con presa jack 2,5mm e auricolare

HM-158LA Microfono altoparlante miniaturizzato con presa jack 2,5mm

HM-159LA Microfono altoparlante con presa jack 2,5mm

HM-166LA Microfono auricolare da bavero semplice

HM-168LWP Microfono altoparlante IP67

HS-94LWP Microfono auricolare attacco diretto senza PTT per funzione VOX

HS-95LWP Microfono/auricolarecon archetto nucale attacco diretto senza PTT per funzione VOX

HS-94 Microfono/auricolare (richiede adattatore VS-4LA o OPC-2004LA)

HS-95 Microfono/auricolare con archetto nucale (richiede VS-4LA o OPC-2004LA)

HS-97 Auricolare/laringofono (rich. VS-4LA o OPC-2004LA)

VS-4LA Cavo adattatore per HS-94/95/97 con switch PTT

OPC-2004LA Cavo adattatore per HS-94/95/97 per funzione VOX

MT74H52A-111 Cuffia 3M PELTOR CH-3 bardatura temporale con PTT, microfono dinamico a cancellazione del rumore, giallo fluo (richiede adattatore serie FLX2)

MT74H52P3E-111 Cuffia 3M PELTOR CH-3 attacco elmetto con PTT, microfono dinamico a cancellazione del rumore, giallo fluo (richiede adattatore serie FLX2)

FLX2-35 Cavo per collegare le cuffie 3M PELTOR CH-3 a IC-F29

MB-130 Staffa per caricabatterie da usare con BC-213

MB-133 Clip da cintura di ricambio

CS-F29SDR Software di programmazione

LC-1000 Custodia universale completa di passante per cintura e tracolla a 2 ganci

OPC-478UC Cavo di programmazione USB

Specifiche tecniche	
Gamma frequenze	446.00625-446.19375 / 446.003125-446196875
Canali memoria	16 canali PMR446 in analogico 32 canali dPMR446 in digitale
Tensione di funzionamento	7,2 V DC
Durata della batteria¹	26 ore (con BP-280)
Dimensioni ² (L x A x P)	52,2 × 111,8 × 29,4 mm
Peso ³ (circa)	270 g (con BP-280 e MB-133)
Temperatura operativa	da -30°C a +60°C
Potenza	500 mW (ERP)
Uscita audio (con distorsione a 10%)	1500 mW con altoparlante interno (8 Ω di carico) 400mW con altoparlante esterno (8 Ω di carico)

¹Ciclo di funzionamento TX/RX/stand-by: 5-5-90, con retroilluminazione non attiva.



²Escluse sporgenze.

³Con batteria batteria .