C-POE



C-PoE è progettato per alimentare i dispositivi Power Over Ethernet (PoE). E' un iniettore PoE caratterizzato da alta potenza di uscita e controllo remoto.

CPU

- Aggiornamento veloce software e firmware
- Archiviazione interna di ciascun parametro
- Interfaccia web dinamica
- Avviso e tracciabilità delle criticità
- Connessione ad internet attraverso un WIFI integrato

Design

- Aggiornamenti SW/FW senza interruzione di servizio
- Nessuna dispersione di energia dall'input all'output e ridotto consumo interno
- Rilevamento del voltaggio in ingresso con misurazione accurata

Caratteristiche

- 2 morsetti d'ingresso
- Integrazione flessibile del sistema di gestione
- L'interfaccia web mostra voltaggio, temperatura e valore istantaneo del carico

150 Watt per Porta
carico typ

GIGAKEY Porte
mappatura

LAN/POE Galvanicamente
isolate

CMD Controllo
remoto

C -PoE

Specifiche elettriche

Tensione di esercizio	+21,4-57 VDC
Potenza tipica	Fino a 12A (3Aper porta a seconda del Gigakey usato)
Connettore dialimentazione	2x 3.3 mm² terminale del cavo
Connettori Ethernet	MGMT: 1jack x RJ45 schermato; OUTPUT:4xLAN/PoE RJ45x schermato
Connettori GND	4 mm lug
Modalità PoE	Mappatura uscita PoE selezionabile tramite GigaKey
Velocità di trasmissione	MGMT: 10BaseT; 100BaseT; OUTPUT: 10BaseT, 100BaseT, 1000BaseT
Indicatore LED	opt, stato e allarme
Protezione attiva	Protezione da inversione di polarità (sui terminali d'ingresso) Contro cortocircuito, sovratensione, sovraccarico (sui terminali di uscita)

Specifiche SPD

Scintilla sovratensione	90V
Picco di corrente	15 kA
Modalità di Protezione	Tutte le linee (1-8) protette (L-L) e (L-G)
Tecnologia SPD	2 fasi: TVS, GDT

Specidfiche ambientali

Temperatura di esercizio	-20°C a +50°C
Umidità	5% - 90% senza condensa

Specifiche meccaniche

Dimensioni (LxLxP)	125 x 443 x 45 mm (senza staffa); 125 x 483 x 45 mm (con staffa)
Peso	2 kg
Materiale	Ferro verniciato

Interfaccia

Interfaccia	• WiFi IEEE 802.11b/g/n • Interfaccia Web, SNMP, API, SSH • 10/100 BaseT RJ45 • Pulsante OPT
Indicatori di stato	Frontale: Opt LED (verde), Condizione del LED (blu), Allarme LED (rosso), 4x Porte Led (RGB)

Conformità & Garanzia

Certifications	CE-FCC
Conformità RoHS	Si
Garanzia	consultare il distributore più vicino



TERMINI DI UTILIZZO: Questo dispositivo deve essere installato da un addetto professionista. Come condizioni di garanzia del prodotto, è necessario utilizzare un cavo Ethernet schermato e la messa a terra. Tutte le specifiche in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Per ulteriori informazioni visitare il sito **www.9dot.it**

GIGAKEY GS- K

						
PART NUMBER	GS-K-9.S	GS-K-AB	GS-K-B	GS-K-BR	GS-K-AR	GS-K-AR+B
Name on Key	9.SYNC	A+B	B	Brp	Arp	Arp+B
PoE Mode	A+B reverse pol.	A+B	B	B reverse pol.	A reverse pol.	A reverse pol.+B
1,2 wires	DC +	DC +			DC -	DC -
3,6 wires	DC -	DC -			DC +	DC +
4,5 wires	DC -	DC +	DC +	DC -		DC +
7,8 wires	DC +	DC -	DC -	DC +		DC -
IEEE 802.3af/at		•				
10/100Base-T PoE			•			
1000Base-T PoE	•	•				
Intracom/Siae	•	•				
Intracom WiBAS G5-Connect+					•	
Mikrotik/Ubiquiti		•	•			
Ceragon		•				
Ceragon IP-20C						•
Ceragon IP-50C						•
Cambium 450m	•					
Cambium450i	•	•				
Cambium 450				•		
Cambium PTP 670						•
Cambium PTP 820C						•
Cambium PTP 820E						•
Cambium PTP 820S						•
Cambium PTP 850C						•
Cambium PTP 850E						•
Cambium cnWave V5000						•

**Questi sono solo alcuni dei dispositivi che possono funzionare con GigaSync. L'elenco è molto lungo, se vuoi sapere se la tua attrezzatura può connettersi a GigaSync non esitare a contattarci.*

TERMINI DI UTILIZZO: Questo dispositivo deve essere installato da un addetto professionista. Come condizioni di garanzia del prodotto, è necessario utilizzare un cavo Ethernet schermato e la messa a terra. Tutte le specifiche in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Per ulteriori informazioni visitare il sito **www.9dot.it**